

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX - WP - 06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02. × . ×
		第 166 页 共 199 页

(2)施工过程中

- ①变压器身检查的项目和要求应按《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232 - 82)中有关规定执行。器身检查时,周围空气不宜低于0℃,变压器身温度不宜低于周围空气温度;场地四周应清洁,并应有防尘措施,雨雪天或雾天,应在室内进行;器身暴露在空气中的时间,当空气相对湿度不超过65%时,不应超过16h;当空气相对湿度不超过75%时,不应超过12h。
- ②变压器器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗;并清理油箱的底部不得遗留杂物。
- ③土建施工变压器基础时,应精确测量顶部标高,并用水平尺找平;安装轨道时用水平尺找平,下放垫铁拧紧螺栓;按轮距精确打准轨距,使两者相一致。
- ④净油器内部应擦拭干净,吸湿剂应干燥,其滤网应安装于出口侧。
- ⑤吸湿器与储油柜间的连接管的密封应良好,吸湿剂应干燥,油封油位应在油面线上。
- ⑥绝缘必须按《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232 - 82)中“电气设备交接试验标准”篇的规定试验合格后,方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油和旧油不宜混合使用,否则应做混油试验。

(3)试运行

- ①变压器安装完毕后,应用高于附件最高点的油柱压